

Ballast ferromagnétique SOX 91 W

Référence fabricant : BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 — Philips (Signify)

Description

Ballast ferromagnétique imprégné (cuivre/fer) à puissance constante, destiné à l'alimentation d'une lampe à décharge sodium basse pression de type SOX / SOX-E d'une puissance de 91 W. Cet accessoire nécessite l'utilisation d'un amorceur (starter) externe compatible, vendu séparément. Produit de la gamme professionnelle Philips, fabriqué par Signify.

Caractéristiques électriques

Alimentation	Secteur français
Tension d'entrée	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	91 W
Type de connexion	Bornier à vis
Amorceur	Externe, non fourni (à commander séparément)

Certifications

Marquage CE · Certificat ENEC

Références et codes produit (fabricant)

Nom de commande	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Code commande (Order code)	92039399
Code EOC	871150092039399
Code 12NC	913668007226
EAN produit	8711500920393
EAN carton	8711500932242
Conditionnement	1 pièce / unité — carton de 8

Dimensions (mm)

Repère	Valeur (mm)
D1	4,2
C1	67,0
A1	149,0

A2	135,0
B1	80,0
B2	42,0

Données techniques fournies par le fabricant Signify / Philips (gamme professionnelle). Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Document établi par EDDEP — les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis, nous consulter pour toute confirmation avant commande.

EDDEP — www.eddep.fr